

**ZASTOSOWANIE**

Szafa oświetlenia ulicznego SOU-4 przeznaczona jest do sterowania oświetleniem ulicznym. Wyposażona jest w miejsce na zabudowanie układu pomiarowego oraz astronomiczny zegar sterujący umożliwiający automatyczne załączanie obwodów oświetlenia. Jako zabezpieczenia obwodów odpływowych zastosowano rozłączniki bezpiecznikowe.

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie pracy	230/400 V
Znamionowy prąd ciągły	63 A
Stopień ochrony IP	44
Klasa ochronności	II
Układ pracy	TN

Wyposażenie standardowe		Wnękowe	Wolnostojące
		SOU-4/R0	SOU-4/R0/F
1	Obudowa ST 66x88	1	1
2	Fundament FT-66	-	1
3	Wspornik montażowy	8	8
4	Tablica licznikowa TL-3	1	1
5	Astronomiczny zegar sterujący	1	1
6	Rozłącznik bezpiecznikowy RBK 00	5	5
7	Wyłącznik nadprądowy S 301 B6	1	1
8	Wyłącznik nadprądowy S 301 B 16	1	1
9	Stycznik 63 A	3	3
10	Gniazdo wtykowe 1f 16A	1	1
11	Kanał montażowy	3	3
12	Listwa zaciskowa LZ 5x95	-	-
13	Przełącznik manewrowy AST	1	1
14	Wyłącznik nadprądowy S 301 C4	3	3
15	Rozłącznik izolacyjny FR 303 100A	1	1

Wyposażenie dodatkowe

16	Uchwyty kablowe	-	5
17	Kątownik 40x20x2	-	1
	Uchwyt słupowy	2	-
	Dławik rurowy o 48	5	-

Przekroje kabli zasilających i odpływowych

Kable zasilające max. 1x 5x70 mm
 Kable odpływowe max 35 mm
 Połączenia wykonane linką LGY 10

* Rozwiązania układów sterowania na str 43